

BL Casambi Broadcast aktiv

BL Casambi Broadcast control module universal active
Artikel-Nr.: 171450



AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Steuerung, Eingangsspannung 230VAC. Maximale Gesamtleistung 100W bei 230VAC (max. 0,6A). SSR in der Phase.
Netzausgang 230VAC. 0-10V Ausang: 0-10VDC oder Standalone DALI. Schutzart IP20. Einbau Schutzklasse II. Abmessungen
BxHxL = 56,5x35,8x22,3mm BILTON LEDON Technology BL Casambi Broadcast aktiv Artikel 171450 Der Controller BL Casambi
Broadcast aktiv hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 220-240 V betrieben
und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 22.3 mm x 56.5 mm x 35.8 mm



MECHANISCHE DATEN

Gerätebreite [mm]	56.5
Gerätehöhe [mm]	35.8
Gerätetiefe [mm]	22.3
Steuersignal	Casambi
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	Casambi
Nennleistung [W]	100
Nennspannung [V]	220 - 240
Steuerspannung [V]	230

VERPACKUNGSGINFORMATION

Artikel-Nr.	171450
Nettogewicht [g]	95.6
Bruttogewicht [g]	95.6
Nettobreite [mm]	56,5

Nettohöhe [mm] 22,3
Nettolänge [mm] 95,8

Ursprungsland FF
BL Casambi Broadcast control module universal active

Artikel-Nr.: 171450

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at



BETTER LIGHT