

BL Casambi Broadcast passiv

BL Casambi Broadcast Steuermodul universal passiv

Artikel-Nr.: 171941



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Controller ohne eigene Spannungsversorgung, DALI, Casambi, IP20 weiß BILTON LEDON Technology BL Casambi Broadcast passiv Artikel 171941 Der Controller BL Casambi Broadcast passiv hat ein DALI Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 9,5 - 22,5 V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 36,6 mm x 40,4 mm x 14 mm



BL Casambi Broadcast passiv

BL Casambi Broadcast Steuерmodul universal passiv

Artikel-Nr.: 171941



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	40,4
Gerätehöhe [mm]	14
Gerätetiefe [mm]	36,6
Farbe	weiß
Steuersignal	DALI
Befestigungsart	sonstige
Aderquerschnitt [mm ²]	0,5 - 1,5
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	DC
Anzahl der Kanäle	4
Steuersignal	DALI
Nennspannung [V]	9,5 - 22,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0,1

ANSCHLUSS

Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Kanäle	4
Aderquerschnitt [mm ²]	0,5 - 1,5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 55
---	--------------

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at