BL Casambi Dimmer Plug and Play

BL Casambi Dimmer Plug&Play Phasecut 230V
Artikel-Nr.: 171938



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Dimmer Casambi, Kunststoff schwarz, Mesh-Netzwerk, Casambi, IP20 BILTON LEDON Technology BL Casambi Dimmer Plug and Play Artikel 171938 Der Controller BL Casambi Dimmer Plug and Play hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 220-240 V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 45 mm x 85 mm x 55 mm

Casambi

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	85
Gerätehöhe [mm]	55
Gerätetiefe [mm]	45
Montageart	sonstige
Farbe	schwarz
Steuersignal	Casambi

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Casambi Dimmer Plug and Play

BL Casambi Dimmer Plug&Play Phasecut 230V
Artikel-Nr.: 171938

Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Frequenz [Hz]	50 - 60
Steuersignal	Casambi
Nennleistung [W]	50
Nennspannung [V]	220 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	1

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 45

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.