

BL Casambi Touch Interface

BL Casambi Tasterinterface 230V

Artikel-Nr.: 171946



AUSSCHREIBUNGSTEXT

CASAMBI Tasterinterface, 4 Taster, D53 xH 21 mm, passend für Unterputzdosens BILTON LEDON Technology BL Casambi Touch Interface Artikel 171946 Der Controller BL Casambi Touch Interface hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von betrieben und hat eine Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 53 mm x 53 mm x 15 mm



MECHANISCHE DATEN

BL Casambi Touch Interface

Werkstoff
Gerätebreite [mm]

Kunststoff
98

Gerätehöhe [mm]
BL Casambi Tasterinterface 230V

15

Gerätetiefe [mm]
Artikel-Nr.: 171946

53

Montageart

Unterputz

Farbe

weiß

Steuersignal

Casambi

App-Steuerung über Bluetooth

ja



ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal

Casambi

Eingangsspannungsbereich [V]

85 - 240

Steuerspannung [V]

230

SICHERHEITSMFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at