BL Casambi Touch Interface

BL Casambi Tasterinterface 230V
Artikel-Nr.: 171946



AUSSCHREIBUNGSTEXT

CASAMBI Tasterinterface, 4 Taster, D53 xH 21 mm, passend für Unterputzdosen BILTON LEDON Technology BL Casambi Touch Interface Artikel 171946 Der Controller BL Casambi Touch Interface hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von betrieben und hat eine Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 53 mm x 53 mm x 15 mm

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	53
Gerätehöhe [mm]	15
Gerätetiefe [mm]	53
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Steuersignal	Casambi

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Casambi Touch Interface

BL Casambi Tasterinterface 230V
Artikel-Nr.: 171946

App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	Casambi
Eingangsspannungsbereich [V]	85 - 240
Steuerspannung [V]	230

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.